

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut278a-miernik-rezystancji-uziemienia-cegowy-p-5137.html>

UT278A miernik rezystancji uziemienia cęgowy

Cena **2 259,00 zł**Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **UT278A**Producent **Uni-t**

Opis produktu

UT278A cęgowy miernik rezystancji uziemienia

UT-278A produkcji Unit to cęgowy miernik rezystancji uziemiania i prądu upływu. UT278A umożliwia pomiar rezystancji bez rozłączania linii jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pomiaru.

dane techniczne:

- miernik UT278A produkcji Unit
- cęgowy miernik rezystancji uziemienia
- pomiar wykonywany bez potrzeby rozłączania linii
- cęgi służy do pomiaru uziemienia
- w zestawie 2 ringi do kalibracji

specyfikacja	zakresy	dokładność
model		UT278A
rezystancja uziemienia (Ω)	0.01 Ω -0.099 Ω	$\pm(1\%+0.01)$
	0.1 Ω -0.99 Ω	$\pm(1\%+0.01)$
	1.0 Ω -49.9 Ω	$\pm(1\%+0.1)$
	50 Ω -99.5 Ω	$\pm(2\%+0.5)$
	100 Ω -199 Ω	$\pm(3\%+1)$
	200 Ω -395 Ω	$\pm(6\%+5)$
	400 Ω -590 Ω	$\pm(10\%+10)$
	600 Ω -800 Ω	$\pm(20\%+20)$
	800 Ω -1200 Ω	$\pm(25\%+30)$
prąd upływu (A)	0mA-9mA	$\pm(2.5\%+1)$

	10mA-99mA	±(2.5%+5)
	100mA-299mA	±(2.5%+10)
	0.30A-2.99A	±(2.5%+0.1)
	3.0A-9.9A	±(2.5%+0.3)
	10.0A-20.0A	±(2.5%+0.5)
	3A-30A	±(2.5%+0.5)
pozostałe parametry:		
wyświetlacz LCD	4 cyfry	✓
Auto Range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓
maksymalne rozwarcie szczęk		32mm
Czas pojedynczego pomiaru	1s	✓
częstotliwość pomiaru rezystancji	□1kHz	✓
częstotliwość pomiaru prądu	50Hz/60Hz	✓
alarm granicy rezystancji	1Ω-199Ω	✓
alarm prądowy	1mA-499mA	✓
RS-232	interfejs	✓
sygnał dźwiękowy i alarm świetlny		✓
Jamming Signal Recognition		✓
Over-Range Display	wskaźnik przekroczenia zakresu	✓
Low Battery Indication	wskaźnik rozładowanej baterii	✓
Data Logging	zapis danych	99 komórek
zasilanie	bateria AA 1,5V x 4szt.	
rozmiar LCD	47mm x 28.5mm	
kolor	czerwony z szarym	
waga	1160g	
wymiary	285mm x 85mm x 56mm	
wyposażenie	baterie, Test Ring, walizka, przewód komunikacyjny RS232	

w zestawie z miernikiem otrzymujemy świadectwo kalibracji - sprawdzenia z miernikiem FLUKE 5520A indywidualne dla każdego egzemplarza wraz z numerem seryjnym:



zestaw zawiera:

- miernik c?gowy UT278A x1szt.
- ringi kalibracyjne x2szt.
- przewód komunikacyjny RS-232 x1szt.
- p?yta CD z oprogramowaniem x1szt.
- bateria AA x 4szt.
- walizka x 1szt.
- manual - instrukcja w j?zyku angielskim
- opakowanie kartonowe x1szt.

gwarancja:

- 2 lata gwarancji
- gwarancji nie podlegaj? elementy naturalnie zu?ywane si?, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, ?arówki, filtry itp.

zdjęcia:

